取扱説明書
GNSS端末(GP01)

2023/7/13

Discover new sports
SPORTS TRACKING LAB

電源オンする

ファンクションボタンで電源オンする

ファンクションボタンを押す(約1秒)

ファンクションボタンを短押し（約1秒）すると、LEDが緑点灯し電源オンします。

電源オンすると、電池残量（2回点滅）表示後にしばらく消灯して、電波強度に応じて（緑色/橙色/赤色）点滅します。



ご注意

・GNSS端末(GP01)において、充電中の場合、電池残量表示は緑点滅します。

・電池残量表示が赤点滅した場合、本製品は自動的に電源オフとなる場合があります。

・GNSS端末(GP01)において、電源オフ状態でmicroUSBを使ってACアダプタやパソコンと接続すると、
自動的に電源オン状態になりますがデータ送受信はしません。

・GNSS端末(GP01)において、LTE弱電界～圏外等でデータ送信失敗が続くと、自動的に再起動します。

電源オフにする

ファンクションボタンを長押し(約5秒)する

・ファンクションボタンを長押し（約5秒）すると、電源オフします。



※イラストは電波強度が
強い場合の表示です。

ご注意

・本製品はmicroUSBを使ってACアダプタやパソコンと接続している場合、 電源オフ後、電源オンします。

・GNSS端末(GP01)において、データ送信中（５秒に１回送信）のタイミングでファンクションボタンを長押し(約5秒)した場合、電源オフをできない場合があります。その場合は、再度ファンクションボタン長押し(約5秒)をしてください。

充電する

電源と接続する

①電源オフ状態で電源となるACアダプタとUSB接続すると、電源オンと電池残量(2回点滅)表示後、
LEDが赤点灯となり充電中になります。充電が完了すると消灯します。



電源から外す

②充電完了後もしくは充電中に、電源(USB接続)から外すと、LEDが緑点灯(数秒間)後、自動で電源オフになります。

ご注意

・充電は5℃~35℃で行ってください。範囲外の温度では充電が停止する場合があります。温度は本製品の内部で測定するため、周辺環境の温度と異なる場合があります。

・microUSBケーブルが細すぎる場合や、長すぎる場合、本製品が正しく動作しない場合があります。

・パソコン側の USB ポート出力能力が低い場合や、複数の端末を同時に接続している場合、本製品が正しく動作しない場合があります。

・ACアダプタは、出力定格 5V、1A以上で、過電流保護機能付きのものをご使用ください。

・本製品は充電を開始すると自動的に電源オンします。

困ったときに：再起動する

ファンクションボタンを長押し(13秒以上)する

・うまく通信できない場合や、現在のデバイスの状態が分からなくなった場合、再起動することで復帰することがあります

・ファンクションボタンを長押し（13秒以上）すると、本製品の状態にかかわらず再起動します。